BH-Wandex

WE.LOCK L5PC+B Password & Bluetooth & IC Card Smart Door Lock Cylinder







Dystrybutor: **BH-Wandex** 01-402 Warszawa Ciołka 8 / 210

tel 22 506 5555 email <u>bh@wandex.pl</u>

wersja 4-2

1. Parametry

Model	
Miejsce instalacji	Instalacja w drzwiach wewnętrznych
	Instalacja w drzwiach zewnętrznych przy zastosowaniu osłony
Odpowiednia grubość drzwi	55 – 105 mm
Temperatura pracy	-25 °C - 60 °C
Trwałość w cyklach	100 tysięcy razy
Rodzaj materiału	Stop cynkowy
Sposób odblokowania	Karta, Hasło, Bluetooth
Typ Baterii	Bateria AAA sztuk 6
Kolor	Srebrny
Żywotność baterii	>1 rok

2. Lista części:

Nazwa	ilość	
Wkładka L6PB	1	
Sześciokątny śrubokręt	1	
Karta RF	-	
Instrukcje	1	

3.Wygląd produktu



4. Sposób instalacji

- Zdjąć obudowę klamki wewnętrznej.



- Podczas demontażu klamki należy uważać aby nie uszkodzić okablowania.





1 Po zdemontowaniu klamki wewnętrznej wsuń wkładkę do otworu w szyldzie i ustaw ją w odpowiedniej pozycji.

- 2 Ustabilizuj wkładkę za pomocą śruby.
- 3 Zamocuj klamkę wewnętrzną.
- 4 Zablokować klamkę za pomocą dołączonego śrubokręta.

USTAWIENIE HASŁA ADMINISTRATORA

- Naciśnij na klawiaturze •
- Gdy klawiatura się podświetli naciśnij 🗎 123456 🔒 7
- Lampka klawiatury mignie siedem razy • Wprowadź nowe 6-12 cyfrowe hasło
- Naciśnij 🔒
- · Ponownie wprowadź nowe hasło
- Ponownie naciśnij 🔒 ٠

5. Ustawienia pokrętła zewnętrznego

a) Wprowadzenie hasła:

10 haseł można ustawić 1 admin + 9 użytkowników Każde o długości 6 do 12 znaków Możesz wprowadzić dodatkowe cyfry z przodu lub z tyłu hasła. Maksymalnie 30 cyfr, np. twoje hasło to 111111, możesz odblokować 23 11111 78 gdy ktoś inny, któremu nie ufasz, stanie obok ciebie. Początkowe hasło to "123456"

b) Więcej ustawień znajdziesz w menu administratora:

Naciśnij na klawiaturze 🔒 , ponownie naciśnij 🔒 wprowadź hasło administratora oraz ponownie 🔒 .

Jesteś w menu administratora, wybierz odpowiednią funkcję za pomocą klawiatury (1-8) i rozpocznij dalszą konfigurację.

Na klawiaturze	Funkcja	Operacje	
Naciśnij 1	Hasła użytkownika	Worowadź nowe hasło +	Maksymalnie 9 haseł użytkownika ID haseł 2-9
Naciśnij 2	Usunięcie hasła użytkownika	Wprowadź hasło+ 角	
Naciśnij 3	Rejestracja kart RF	Zbliż kartę w ciągu 10 sekund. Możesz zarejestrować do 20 kart jedna po drugiej.	Pierwsza zarejestrowana karta ma ID 1, kolejna 2 itd. Maksymalna ilość kart to 20.
Naciśnij 4	Usunięcie pojedynczej karty RF	Wpisz ID karty+ 🔒	
Naciśnij 5	Usunięcie wszystkich kart RF	Wciśnij 🔒	Usuwa wszystkie zarejestrowane karty.
Naciśnij 6	Reset do ustawień fabrycznych	Wciśnij 🔒	Usuwa wszystkie zarejestrowane hasła i karty RF
Naciśnij 7	Zmiana hasła administratora	Wprowadź nowe hasło+ nowe hasło+	
Naciśnij 8	Ustawienie czasu otwarcia zamka	Wciśnij cyfrę 0-9 + 5 sekund Wciśnięcie 9 ustawi otwarcie zamka na 14 sekund. (9+5)	Ustawienie fabryczne to 5 sekund.

c) Gdy jest niski poziom naładowania baterii zapala się czerwona lampka ostrzegawcza, należy bezwzględnie wymienić baterie

5). Gdy zostanie wprowadzone 5 razy błędne hasło, klawiatura zabłyśnie 5 razy. Urządzenie zostanie zablokowane na 3 minuty.

6. Pobierz aplikację WELOCK na telefon ze Sklepu Play lub App Store

Pobrana aplikacja może się różnić od tej opisanej w instrukcji

7. Operacje w aplikacji

1. Rejestracja

2. Logowanie

10:24	، 0,08kB/s 🖓 🛈 📶 🎅	10:09		1,92kB/s 💿 🗑 📶 🔶
Zarejestruj				
+48 Polska			\frown	
Wprowadź swój adre	s e-mail /			5
Wprowadź kod wery	Veryfikacj a	C.		
Wprowadź hasło do a	aplikacji	+48	Pols	ka
Zgadzam się i akceptuję warunki		A Wp e-m	orowadź sw nail / telefo	ój adres n
REJESTRACJA	4	A	••••	
		🔵 Zapan	nięt	Zmień
		Logowani	ie	Rejestracja
			P	

3. Połączenie wkładki z aplikacją Zaloguj się do aplikacji, włacz w telefo

Zaloguj się do aplikacji, włącz w telefonie biuetooth.

Następnie naciśnij klawisz scanera kodu QR (po prawej stronie na górze)





W zestawie znajdź nalepkę z kodem QR – zeskanuj ją

4. W ciągu max 3 minut powinieneś otrzymać połączenie aplikacji z wkładką



5. Odblokowanie

Po podłączeniu kliknij, aby odblokować. (Po 7 sekundach Bluetooth automatycznie się rozłączy, ponownie podłącz Bluetooth, aby odblokować.

11:11 1,03kB/s 💿 🖇 😇 ୷l 😤
🖃 Przełącznik 🖂 🖉
Zamek:pokój 510 Status Zamknięty ?
Bateria100%
⑦ ← → WELOCK ← → △
Normalny
OTWÓRZ REKORD

6). Popraw hasło do komunikacji

Oryginalne hasło do komunikacji to 12345678. Jak przypomnieć i zmienić hasło sprawdź w pomocy aplikacji.

Po ustawieniu dla wkładki hasła administratora, nie można otworzyć, dopóki nie zmieni się komunikacja APP hasło administratora.

- 7). Dodaj uprawnienia użytkownika
- Kliknij, 🔗 aby wejść do Danych osobowych

Następnie kliknij ______, aby wybrać zamek który chcesz autoryzować;

Kliknij "Dalej" i wprowadź kolejno :

numer telefonu konta użytkownika,

poziom uprawnień,

okres i czas odblokowania.

llość dostępnych otwarć

Następnie kliknij Gotowe.

11:35	0,25kB/s 🔿 🖇 😇 📶 🧟	
< D0	odaj pozwolenie	
+48	Polska	
E-mail/	Proszę, wpisz nazwę użytkownika	
Poziomy:	2 3 ?	
Czas rozp	2018-07-13 11:34:47	
Czas zako ńczenia:	2018-10-13 11:32:54	
Liczba mo żliwości Odblokuj:	- 1 +	
6	OFF OFF	
	Gotowe	

Oprogramowanie może różnić się od opisanego powyżej.

UWAGA:

Prosimy uczulić użytkowników aby zamykali drzwi na dwa razy. (dwa pełne obroty)

UWAGA

Utrata kodu administratora skutkuje koniecznością wysłania zamka do producenta na koszt kupującego.

Prosimy o rozważne wprowadzanie kodu administratora.

Sugerujemy zapisać go w tabeli haseł.

Tabela haseł:

	Hasło 6 - 12 cyfr	Dla kogo (imię nazwisko)
Administrator		
Użytkownik 1		
Użytkownik 2		
Użytkownik 3		
Użytkownik 4		
Użytkownik 5		
Użytkownik 6		
Użytkownik 7		
Użytkownik 8		
Użytkownik 9		

Standardowe hasło fabryczne to 123456