


Smart Lock G11

Instrukcja obsługi



Wersja 1.1

1. Wymiary poglądowe



1.2 Specyfikacja

Sposoby odblokowania	Aplikacja WiFi / Bluetooth, odcisk palca, hasło, karta, klucz mechaniczny
Czytnik linii papilarnych	Czytnik linii papilarnych FPC
Typ karty	Karta Mifare (13,56 MHz)
Czas identyfikacji	<0,1 S.
Materiał wykonany	Stop aluminium
Dostępne kolory	Czarne srebro
Miejsca aplikacji	Mieszkanie, mieszkanie, dom, biuro, Airbnb, hotel
Grubość drzwi	35 mm ~ 65 mm
Temperatura pracy	-10 °C ~ 55 °C
Wilgotność robocza	10% ~ 95%
Napięcie	6 V (4 baterie AAA)
Ostrzeżenie o niskim napięciu	Poniżej 4,8 V.
Czas działania baterii	Obsługa 10000 razy operacji blokowania i odblokowywania
Pojemność danych	Odciski palców 200, Kody 150, Karty 200

1.3 Inicjalizacja urządzenia

Przed instalacją zaleca się dokonanie inicjalizacji zamka poprzez dokonanie całkowitego resetu.





Po naciśnięciu i przetrzymaniu przycisku resetu przez 5 sekund na klawiaturze należy wybrać sekwencje 000#

Inicjalizacja zostanie wykonana.

Klawisz resetu




2 Instalacja

Krok 1. Zdemontuj klamkę	Krok 2. Zainstaluj część frontową
	
Krok 3. Zainstaluj gałkę wewnętrzną	Krok 4. Instalacja kompletna
	

Krok 5. Instalacja baterii

1. Włóż klucz i obróć w lewo, aby odblokować
2. Zdejmij cyfrowy panel przycisków
3. Zainstaluj baterie
4. Wyjmij śrubę sześciokątną M1,5 * 5mm z torebki montażowej i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara

(Pierwsza instalacja nie wymaga usuwania śrub panelu)



3. Oprogramowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI TTLOCK

1. Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej TTLock.

1.1 Rejestracja

Aplikacja w wersji iOS może zostać pobrana z App Store. Wersja Android może zostać pobrana z Google Play, sklepu Huawei itp. Konto użytkownika aplikacji TTLock może zostać zarejestrowane poprzez numer telefonu komórkowego lub poprzez adres e-mail. Aplikacja wspiera 200 państw i regionów. Kod weryfikacyjny zostanie przysłany na numer telefonu lub adres e-mail użytkownika. Rejestracja zakończy się sukcesem po poprawnym zweryfikowaniu przysłanego kodu.

14:47 56%

← Rejestracja

E-mail Telefon

Wprowadź swój email

Hasło

Potwierdź hasło

Kod weryfikacyjny [Uzyskaj KOD](#)

Twoje hasło musi składać się z 8-20 znaków i zawierać co najmniej dwa typy cyfr, liter i symboli.

Rejestracja

Rejestrując się, akceptujesz naszą Politykę prywatności

1.2 Podłączenie zamka do telefonu

- Pobierz i zainstaluj aplikację TTLock.
- Zarejestruj nowe konto lub zaloguj się jeśli już je posiadasz.
- Dotknij klawiatury zamka aby się podświetliła, wtedy kliknij „+ Dodaj zamek” w aplikacji.
- Zamek za chwilę pojawi się w aplikacji, wtedy kliknij „+”,
- Zmień nazwę zamka.
- Zamek został dodany poprawnie.

TTLock wspiera wiele rodzajów i typów zamków, kłódek, wkładek. Kod domyślny niesparowanego zamka to: 123456.

14:48 56%

Zaloguj Sie Rejestracja

+48501xxxxxx

Zaloguj Sie


[Zapomniałeś hasła?](#)

Logując się, akceptujesz naszą Politykę prywatności

1.3 Użytkowanie zamka


1.3.1 Bluetooth

Upewnij się, że masz włączony Bluetooth w telefonie. W aplikacji wybierz zamek który chcesz otworzyć, następnie dotknij ikonę kłódki aby odblokować zamek. (telefon powinien znajdować się w odległości ok 5 metrów lub bliżej od zamka).




1.3.2 Hasła

Hasła są kolejną możliwością otwarcia zamka. Po wpisaniu hasła na klawiaturze numerycznej wciśnij „#” w celu potwierdzenia. Możesz wygenerować hasła: stałe, ograniczone czasowo, jednokrotnego użycia, kasujące dotychczasowe hasła, cykliczne. Wygenerowane hasło możesz wysłać za pomocą SMS, e-mail itp.




1.3.3 e-Key

Elektroniczny klucz e-Key to nic innego jak możliwość otwarcia twojego zamka poprzez aplikację innego użytkownika aplikacji TTLock. Po wysłaniu e-Keya do osoby która posiada już konto TTLock, twój zamek po prostu pojawi się u niego w aplikacji, jeśli ta osoba nie posiada zarejestrowanego konta, to zostanie poproszona o jego założenie. E-Key może być stały, czasowy, jednorazowy lub cykliczny.




1.3.4 Karty

Zamki możesz również otwierać za pomocą kart zbliżeniowych. Zanim użyjesz karty, musisz ją dodać. Kartę do zamka dodajemy za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Karta może być dodana na stałe lub na określony okres.



1.3.5 Odcisk palca

Niektóre zamki wyposażone są czytnik linii papilarnych. Zanim użyjesz swojego odcisku palca musisz go najpierw dodać za pomocą aplikacji TTLock i zamka. Odcisk palca może otwierać zamek w zadeklarowanym czasie lub bez żadnych ograniczeń czasowych. Wszystkich zmian możesz dokonać w aplikacji TTLock.



1.3.6 Zarządzanie e-Key-ami

Kliknij w ikonę „e-Keys”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych e-Key-i do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrany e-Key, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.7 Zarządzanie hasłami

Kliknij w ikonę „Hasła”. Dostaniesz dostęp do wszystkich wygenerowanych haseł do tego zamka. Jako administrator możesz usunąć wybrane hasło, zmienić jego okres ważności. Dodatkowo możesz sprawdzić historię otwarć.

1.3.8 Historia otwarć (Dokumentacja)

Kliknij ikonę „Dokumentacja”. Wyświetlona zostanie lista rekordów otwarć do tego zamka. System rozróżnia w jaki sposób został otwarty zamek.

1.4 Zarządzanie poprzez opcjonalną bramę Wi-Fi.


Brama (gateway) stanowi połączenie pomiędzy zamkiem TTLock, a domową siecią Wi-Fi. Poprzez bramę możesz z dowolnego miejsca:

- Otworzyć zamek.
- Nadać, zmodyfikować lub usunąć hasło.
- Wysłać, zmodyfikować lub usunąć e-Key.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć odcisk palca.
- Zmienić uprawnienia lub usunąć kartę FR.
- Odczytać rekordy otwarć.
- Zarządzać zamkami poprzez aplikację WWW na dowolnym komputerze.

1.4.1 Dodanie bramy do systemu


Uruchom aplikację TTLock. Kliknij „Bramki WiFi”. Pojawi się lista bramek zalogowanych do systemu. Dodatkowo widać ile zamków jest obsługiwane przez daną bramę. Kliknij ikonę „+”, znajdującą się w prawym górnym rogu. Wybierz odpowiednią bramę, w naszym przypadku to G2.

Podłącz bramę do zasilania (Zasilacz 5V/500mA). Kiedy kontrolka na bramie zacznie migać na niebiesko i czerwono, kliknij ikonę „kolejny”.



Aby uniknąć pomyłki, sugerujemy dodawać po jednej bramie.



Kliknij nową bramkę. Wybierz sieć WiFi w której ma pracować (obsługiwane są tylko sieci 2,4 GHz). Wprowadź hasło do sieci WiFi oraz nazwę dla bramy.



Brama pojawi się na liście zalogowanych bramek. Po kilku chwilach, pojawi się informacja ile zamków jest przez bramę obsługiwane.

1.4.2 Otwieranie zamka poprzez bramę

W ustawieniach danego zamka włącz możliwość obsługi zamka zdalnie.



Od tego momentu możesz zamek otwierać zdalnie. Służy do tego mała ikona, obok ikony kłódki.